HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM

Öğrenciler için Çevrimiçi Sınav Kılavuzu

Sınavı bulmak, kurallar ve onay, sınav ekranı, sonuç

Kitle: Öğrenci

Sürüm 28.10.2026

Güncel kılavuz: lms.hku.edu.tr/hlp (giriş gerekir)

Ekran görüntülerindeki kişiler ve dersler örnek veridir.

İçindekiler

1. Sisteme giriş
2. Sınavımı nerede bulurum?
3. Sınava girmek: kurallar, onay ve başlatma
4. Sınav ekranı: tam ekran, süre, cevaplama ve bağlantı
5. Sınavdan sonra: tamamlandı ekranı ve puan
6. Destek

Sisteme giriş

Öğrenme Yönetim Sistemi'ne tarayıcıdan **https://lms.hku.edu.tr** adresiyle girilir; ayrı bir program kurmanız gerekmez.

Giriş yapmak

1. **lms.hku.edu.tr** adresini açın.
2. "Kim olarak giriyorsunuz?" sorusunda **Öğrenci** seçeneğini seçin.
3. **Kullanıcı adı** alanına kullanıcı adınızı yazın (2025 ve sonrası: öğrenci no · öncesi: ad.soyad).
4. **Parola** alanına kurumsal parolanızı yazıp **Giriş yap** düğmesine basın.
5. Hesabınızda iki adımlı doğrulama varsa kayıtlı telefonunuza bir kod gelir. Kodu **Doğrulama kodu** alanına yazıp **Doğrula ve gir** düğmesine basın; kodun süresi dolarsa girişe dönüp yeniden deneyin.

> **Dikkat edilecekler**
>
> - Parolanızı unuttuysanız Portal'daki parola sıfırlama adımlarını kullanın; parola bu sistemde değiştirilmez.
> - Giriş yaptıktan sonra bu kılavuzun güncel hâline **Hesap › Yardım** menüsünden ulaşabilirsiniz.

Sınavımı nerede bulurum?

Çevrimiçi sınavlarınız hem Kontrol Paneli'nde hem de dersin kendi sayfasında listelenir. Sınava her zaman buradan girersiniz; sınav için ayrı bir adres ya da şifre yoktur.

Kontrol Paneli'nden

1. Kontrol Paneli'nin en üstünde **Sınavınız var** kartı çıkar. Kart yalnız şu an açık olan ve 7 gün içinde açılacak sınavlarınızı gösterir; en çok 5 sınav listelenir.
2. Açık sınavın satırında "**Şimdi açık**" rozeti ve **Sınava gir** düğmesi vardır. Başladığınız ama bitirmediğiniz sınavda düğme **Sınava devam et** olur.
3. Henüz açılmamış sınavın satırında "**Yaklaşıyor**" rozeti ve **Kuralları gör** düğmesi çıkar; açılış saatini ve süreyi önceden okuyabilirsiniz.

Dersin sayfasından

1. Menüden Derslerim'e girip dersi seçin ve **Ödev ve sınavlar** sekmesini açın.
2. **Çevrimiçi sınavlar** bölümünde dersin bütün sınavları, açılış ve kapanış saatleri, süresi ve soru sayısı yazar. Durum rozeti sınavın nerede olduğunu söyler: **Yaklaşan**, **Girilebilir**, **Devam ediyor**, **Tamamlandı** ya da **Girilmedi**.
3. Girilebilir sınavda **Kurallar ve başla**, yaklaşan sınavda **Kuralları gör**, başladığınız sınavda **Sınava devam et**, bitmiş sınavda **Sonucu gör** düğmesine basın.

> **Dikkat edilecekler**
>
> - Dersin sayfasında bu bölüm yoksa o derste size açık bir çevrimiçi sınav yoktur: ders sınav pilotunda olmayabilir ya da sınav yalnız seçili öğrencilere (mazeret sınavı) açılmış olabilir. Emin olmak için öğretim elemanınıza ya da birim yönetimine başvurun.
> - Dersleriniz Derslerim'de görünmüyorsa dersler OBS'teki danışman onaylı ders kaydınızdan gelir; kaydınız onaylandıktan sonra en geç yarım gün içinde LMS'te görünür.

Sınava girmek: kurallar, onay ve başlatma

Sınava girmeden önce kuralları ve KVKK/etik onay metnini okur, onaylar ve sınavı başlatırsınız. Sınavı başlattığınız anda süre işlemeye başlar.

Giriş saatini beklemek ve kuralları okumak

1. **Çevrimiçi sınavlar** bölümünden ya da Kontrol Paneli'nden kurallar sayfasını açın.
2. Sınavın penceresini, süresini, soru sayısını, toplam puanı, geri dönüp dönemeyeceğinizi ve kalan giriş hakkınızı okuyun. Sınavı pencere içinde istediğiniz anda başlatabilirsiniz; ancak süre pencerenin bitişinde kesilir, geç başlarsanız süreniz kısalabilir.
3. Sınav henüz açılmadıysa sayfa "**Sınav henüz açılmadı.**" der ve açılışa kalan süreyi geri sayar. Saat gelince sayfa kendiliğinden yenilenir ve başlatma düğmesi belirir; sayfayı yenilemeniz gerekmez.
4. Başlatma yerine kırmızı bir ileti görürseniz nedeni orada yazar: "**Sınav süresi sona erdi; bu sınava artık girilemez.**", "**Bu sınav için giriş hakkınız kalmadı.**" ya da "**Sınav henüz yayımlanmadı.**". Bu durumda sınava girilemez; gerekiyorsa öğretim elemanınıza başvurun.

KVKK ve etik onayını vermek

1. Onay metnini sonuna kadar okuyun; metin kendi kaydırma alanında durur, klavyeyle de gezilebilir.
2. **Okudum, kabul ediyorum** kutusunu işaretleyip **Onayla** düğmesine basın. Onayınız kaydedilince sayfa kaydın zamanını yazar.

Başlatmak ve karşılama ekranı

1. Onaydan sonra **Sınavı başlat** düğmesi açılır. Basınca sınavınız açılır ve süre işlemeye başlar; durdurulamaz.
2. Sınav ekranından önce bir karşılama kartı çıkar: sınavın adı, öğretim elemanının açıklaması, soru sayısı, kalan süre, geri dönüp dönemeyeceğiniz ve deneme hakkınız. Kart cevapların otomatik kaydedildiğini, odak izleme açıksa tam ekran kuralını da yazar.
3. **Sınavı başlat** düğmesine basın. Sınav tam ekranda açılır. Deneme kurallar sayfasında başlatıldığı anda açıldığı için karşılama kartında gereksiz beklemeyin; sayaç orada da işler ve beklediğiniz her dakika sınav sürenizden gider.

Laboratuvar kısıtı olan bir sınava girmek

1. Öğretim elemanınız sınavı laboratuvar ağlarıyla sınırlamışsa kurallar sayfasında, onay metni ve başlatma düğmesi yerine kırmızı bir ileti görürsünüz: "Şu anki bağlantınızla bu sınava girilemez. Okulda ÖĞRENCİ kablosuz ağına ya da laboratuvar bilgisayarına bağlanıp sayfayı yenileyin."
2. Mobil veri, ev interneti ya da personel ağıyla girilemez. Okulda belirtilen ağa ya da laboratuvar bilgisayarına geçip sayfayı yenileyin; ağ doğruysa iletinin yerini onay metni alır.
3. Sınava laboratuvarda başladıysanız cevaplarınız yalnız o ağdan kaydedilir; sınav sırasında başka bir ağa geçmeyin.

Dikkat edilecekler

- Onay metni sınav öncesinde güncellenirse güncel metni okuyup yeniden onaylamanız istenir.
- Sayfa "sınav henüz hazır değil" derse birim yönetiminize başvurun; sınav o zamana dek başlatılamaz.
- Başladığınız ama bitirmediğiniz sınavda kurallar sayfasında **Sınava devam et** düğmesi çıkar; yeni deneme açılmaz, kaldığınız yerden devam edersiniz.
- "Bu sınav size açık değil" iletisini görürseniz sınav yalnız seçili öğrencilere (mazeret sınavı) açılmıştır; öğretim elemanınıza başvurun.

Sınav ekranı: tam ekran, süre, cevaplama ve bağlantı

Sınav menüsüz ve şeritsiz tek bir ekranda yapılır: üstte sınavın adı, kayıt durumu, kalan süre ve bitirme düğmesi; ortada soru; sağda soru gezgini vardır. Bu bölüm ekranın kurallarını, uyarılarını ve bağlantınız koparsa ne olacağını anlatır.

Tam ekran kuralı ve uyarılar

1. Sınavı başlatınca tarayıcı tam ekrana geçer. Tam ekranı kapatmayın, başka sekmeye ya da pencereye geçmeyin.
2. Öğretim elemanı odak izlemeyi açtıysa tam ekrandan çıkmanız ya da başka sekmeye geçmeniz üstte sarı bir uyarı çıkarır ("**Sınav ekranından ayrıldınız; bu hocanıza bildirildi. Lütfen sınava dönün.**") ve öğretim elemanınıza bildirilir. Sınav kesilmez.
3. Uyarıdaki **Tam ekrana dön** düğmesine basarak tam ekrana dönün. iPhone ve iPad gibi tam ekranı desteklemeyen cihazlarda sınav yine sürer.
4. Sorunun bağlantı eki varsa bağlantı yeni sekmede açılır; sınav ekranından ayrılmanız yine öğretim elemanınıza bildirilir.
5. Sınav açıkken sayfayı kapatmaya ya da yenilemeye kalkarsanız tarayıcı onay ister; sayfayı yenilemeniz cevaplarınızı kaybettirmez.

Süreyi izlemek

1. Kalan süre ekranın üstündeki sayaçta görünür; sunucu saatine göre sayılır, cihazınızın saati yanlış olsa da değişmez. Son 5 dakikada sayaç sarıya, son 1 dakikada kırmızıya döner.
2. Süre bitmesine 5 dakika kaldığında ve son 1 dakikada ekranın üstünde kısa bir uyarı çıkar; 5 dakika uyarısı boş sorularınızın sayısını da söyler. Uyarı cevap vermenizi kesmez; yaklaşık 20 saniye sonra kendiliğinden kapanır, isterseniz yanındaki düğmeyle kapatın.
3. Öğretim elemanınız size ek süre verirse sayaç güncellenir ve "Süreniz … dk uzatıldı" bildirimi çıkar; bildirim ekran okuyucuyla da duyurulur.
4. Süre bitince "Süre doldu" ekranı çıkar. Sınavınız kendiliğinden tamamlanır, cevaplarınız gönderilir ve sonuç sayfası açılır. Bu sırada bir şey yapmanız gerekmez.

Soruları cevaplamak ve gezinmek

1. Çoktan seçmeli sorularda şıka basarak ya da klavyede A–E harfine basarak cevap verin. Birden çok şık işaretlenebilen soruda şıklar onay kutusudur; işaretli şıka yeniden basınca işaret kalkar. Tek seçimli soruda seçiminizi **Seçimi kaldır** bağlantısıyla geri alabilirsiniz.
2. Kısa cevaplı sorularda cevabınızı kutuya yazın; yazdıkça ve kutudan çıkınca kaydedilir.
3. Her cevap anında kaydedilir ve üstte "Kaydedildi" yazar; ayrıca kaydetme düğmesi yoktur.
4. Önceki ve sonraki soruya **Önceki** ve **Sonraki** düğmeleriyle ya da klavyedeki ← ve → tuşlarıyla geçin. Kısa cevap yazarken bu tuşlar çalışmaz.
5. Emin olmadığınız soruyu **İşaretle** düğmesiyle işaretleyin; işaretli sorular soru gezgininde bayrakla görünür.

6. Sağdaki soru gezgininde şu anki soru dolu mavi, cevapladıklarınız onay imli yeşil, boş sorular kesik çerçeveli görünür; altındaki açıklama bu işaretleri anlatır. Soru numarasına basarak o soruya geçersiniz.
7. Öğretim elemanı geri dönmeyi kapattıysa **Önceki** düğmesi pasiftir ve geçtiğiniz sorular gezginde soluk görünür; bu sınavda önceki sorulara dönülemez.

Bağlantınız koparsa

1. Üstteki durum yazısı bağlantınızı gösterir: "Kaydedildi", "Kaydediliyor" ya da kırmızı "Bağlantı yok". Bağlantı yokken verdiğiniz cevaplar bu sekmede tutulur ve bağlantı gelince sırayla gönderilir; siz bir şey yapmazsınız.
2. Bağlantı yokken sayfayı yenilemeniz sorun olmaz, ancak sekmeyi ya da tarayıcıyı kapatmayın: bekleyen cevaplar sekmede tutulur ve sekme kapanınca kaybolur.
3. Bağlantı yokken sınavı bitirmeye kalkarsanız ekran cevaplarınızın henüz sunucuya ulaşmadığını söyler ve sınavı tamamlamaz. Bağlantıyı kontrol edip **Bitirmeyi yeniden dene** düğmesine basın.
4. Süre bağlantı yokken de akar. Sunucu süre bittikten sonra gelen cevapları kabul etmez; bağlantınız zayıfsa sınavı bitirmeyi son dakikaya bırakmayın.
5. Bağlantınız tamamen koparsa (internet gitti, tarayıcı kapandı) hemen sınava yeniden girin: ders sayfasındaki sınavda devam eden denemeniz görünür, aynı sınava girdiğinizde kaldığınız yerden devam edersiniz ve cevaplarınız korunur. Yeni deneme açılmaz.
6. Denemeniz süre dolduğu ya da bitirildiği için kapandıysa kaldığınız yerden devam edilemez. Bağlantı sorunu yüzünden hakkınızın boşa gittiğini düşünüyorsanız öğretim elemanınıza başvurun; gerekirse size gerekçeyle yeni bir giriş hakkı tanımlar. Yeni deneme yeni sorularla başlar ve son deneme geçerli olur.

Sınav başka bir yerde açılırsa

1. Aynı sınavı başka bir cihazda ya da sekmede açarsanız ilk ekranda "**Sınav başka bir yerde açık**" penceresi çıkar ve cevap kaydı durur.
2. Burada devam etmek için **Burada devam et** düğmesine basın; öteki ekran artık cevap kaydedemez. Vazgeçerseniz sınav ekranından çıkarsınız.

Sınavı bitirmek

1. Hazır olduğunuzda **Sınavı bitir** düğmesine basın.
2. "Sınavı bitirmek istiyor musunuz?" penceresi kaç sorunun cevaplandığını, kaç sorunun boş ve işaretli olduğunu söyler; boş ya da işaretli bir soruya numarasına basarak dönebilirsiniz.
3. Emin olunca **Sınavı bitir** düğmesine, dönmek isterseniz **Sınava dön** düğmesine basın. Bitirdikten sonra cevaplarınızı değiştiremezsiniz; ekran sonuç sayfasına geçer.

Dikkat edilecekler

- Kısa süreli bir bağlantı sorunu cevaplarınızı kaybettirmez; "Bağlantı yok" yazısını görünce sınavı bırakmayın, ekranda kalıp bağlantının gelmesini bekleyin.
- Süre dolunca sınavınızı sizin yerinize sistem teslim eder; bu teslim ağ kısıtına takılmaz.
- Bir soru "bu soru türü bu sürümde çevrimiçi cevaplanamıyor" derse öğretim elemanınıza bildirin; soruyu atlayıp diğerlerine devam edin.

Sınavdan sonra: tamamlandı ekranı ve puan

Sınavı bitirdiğinizde ya da süre dolduğunda bu ekran açılır; cevaplarınızın kaydedildiğini ve puanınızın ne zaman görüneceğini söyler.

Sonuç ekranını okumak

1. **Sınavınız tamamlandı. Cevaplarınız kaydedildi.** yazısını, sınavın dersini, bitiş zamanınızı ve cevapladığınız soru sayısını görürsünüz.
2. Puanınız sınav süresi herkes için bitince, hocanız puanları yayımlayınca bu ekranda görünür; o zamana kadar mavi bilgi kutusu nedenini söyler.
3. Dersin sayfasına **Derse dön** ile, ders listenize **Derslerim** ile geçebilirsiniz.

> **Dikkat edilecekler**
>
> - Cevaplarınızı doğru ve yanlışlarıyla görebilmeniz hocanızın ayarına bağlıdır; izin verilmediyse yalnız puanınız görünür.

Destek

Sorun yaşarsanız ya da kılavuzda yanıtını bulamadığınız bir sorunuz olursa:

- E-posta: **uzom-destek@hku.edu.tr**
- Portal destek talebi: **portal.hku.edu.tr/destek/yeni-talep** (kuyruk: Uzaktan Eğitim)

Bu kılavuz 28.10.2026 tarihli sürümdür. Güncel kılavuz: lms.hku.edu.tr/hlp (giriş gerekir).